

Бензиновый портативный генератор Pramac E8000

Бензиновый портативный генератор Pramac E8000 - максимальная надежность и производительность, в базовой но эффективной конфигурации.

Данные бытовые генераторы бывают 1-фазного и 3-х фазного исполнения. Эти модели Pramac представляют из себя электрогенераторы открытого исполнения. Способ охлаждения - воздушный. Частота вращения двигателя Honda GX390 - 3000 об/мин.



Технические характеристики

Модель:	E8000	E8000
Частота, Гц:	50	50
Напряжение:	230	400
Количество фаз:	1	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	7,2/6,4	8,3/6,6
Номинальная мощность COP, кВа/кВт:	6/5,5	7/5,6
Двигатель, производитель:	Honda GX390	Honda GX390
Система запуска:	Ручной	Ручной
Топливо:	Бензин	Бензин
Частота вращения об/мин:	3000	3000

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____