Оборудование фирмы Husqvarna

# Генератор Husqvarna G8500P

Бензиновый генератор Husqvarna G8500 P - это большой, мощный и эффективный генератор, предназначенный для питания рабочих мест и домов в условиях ограниченного электроснабжения. Обеспечивает выходную мощность 7,5 кВт (50 Гц) благодаря надежному, экономичному и легко запускаемому бензиновому или (опционально) дизельному двигателю с 27-литровым топливным баком для непрерывной работы. Эргономичный дизайн и удобная панель приборов обеспечивают хорошую мобильность и простоту использования даже в тяжелых условиях. Оснащен транспортными колесами для удобства транспортировки.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Топливо: | бензин |
| Номинальная мощность: | 7,5 кВт |
| Максимальная мощность: | 8.0 кВт |
| Выходное напряжение: | 220 В |
| Частота, Гц: | 50 |
| Количество фаз: | 1 |
| Уровень шума: | 99 дБ |
| Вес генератора: | 105 кг |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Объем двигателя: | 459 см³ |
| Мощность: | 15 л.с. |
| Тип запуска: | ручной/электро стартер |
| Объем топливного бака: | 27 л |
| Индикатор уровня топлива: | есть |
| Охлаждение двигателя: | воздушное |
| Кол-во розеток (220/380 В): | 2 шт |
| Уровень защиты: | IP 23 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 715x580x555 |
| Автозапуск (АВР): | нет |

| | |
|---|---|
| Эл. выходы 380/220/12: | 0/3/1 шт |
| Сила тока розеток 380/220/12: | -/32;16/8.3 А |

## Особенности генератора 8 кВт

Прозрачный индикатор уровня топлива:□С его помощью легко проверить сколько топлива в баке.
Внешняя крышка топливного бака для легкой дозаправки топливом. Электрический стартер для легкого запуска двигателя. Нужно просто повернуть ключ.
Транспортировочный комплект для удобного подъёма и транспортировки.
Счетчик моточасов. Вольтметр.

## Инструкции

Руководство по эксплуатации генератора Husqvarna

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**